

Guia de utilização do carregador Hobbyking DC-4S



Parabéns por adquirir um produto de alta qualidade e tecnologia renomada.

A Aeromodelismo Unai tem o prazer de trabalhar com produtos de longa vida e renome, seleccionando os melhores do mercado, tenha certeza que usando este produto da forma correta terá muitos anos de divertimento.


Informações Básicas de Operação.

Modo de usar


Para checar a tensão (carga) da bateria de LiPo basta plugar o cabo de balanceamento da bateria ao conector correspondente na lateral do carregador.



Serão exibidas as seguintes informações:



Voltagem atual de todas as células somadas.



Voltagem atual da célula 1



Voltagem atual da célula 2




Voltagem atual da célula 3

Carregando a bateria.

Para recarregar sua bateria de LiPo basta alimentar o carregador utilizando uma fonte 12v DC ou a bateria de seu automóvel através do cabo jacaré fornecido(cuidado para não ligar invertido) e posteriormente conectar o cabo de balanceamento de sua bateria ao local correspondente no carregador.

Assim como no modo de checagem no modo de carga serão exibidas as informações das células individuais e também de todas as células somadas.



Após a conclusão do carregamento será exibida a mensagem "FUL" e o carregador emitirá beeps até que o mesmo seja desligado ou a bateria carregada seja desplugada.

Modo de armazenamento: Por ser um carregador simples de baixo custo este carregador não possui a função de carregamento storage (armazenamento) mas isso não impede que você o faça simplesmente monitorando a voltagem e desligando o carregador no momento correto que é quando as células de sua bateria atingirem a voltagem aproximada de 3,90V, neste momento basta desplugar sua bateria e ela estará na tensão correta para ser armazenada em local fresco e arejado.

Aviso importante: Ao utilizar sua bateria de LiPo NUNCA a descarregue profundamente, descarregar profundamente é entendido quando alguma ou todas suas células atinjam tensão abaixo de 3V, neste caso sua bateria iniciará um processo de alto destruição com danos irreversíveis e o carregador não conseguirá balanceá-la corretamente sendo necessário neste caso iniciar a carga dela utilizando um carregador completo como Imax B6 ou um carregador linear até atingir novamente a tensão mínima de 3V por célula.